



РУССКИЙ

Панель с ключом QUICK 1 и QUICK 2 используются для персонального приведения в действие автоматики

QUICK 1: наличие одного микропереключателя позволяет использовать только один управляющий сигнал.

QUICK 2: наличие двух микропереключателей позволяет задействовать два различных управляющих сигнала.

МОДЕЛЬ	QUICK 1	QUICK 2
Количество контактов	1	2
Тип контакта	Н.О./ Н.З.	
Рабочее напряжение	30 Vdc/ac 0.1A	
Класс защиты	54	
Рабочая температура	-20°C ... +55°C	
Тип монтажа	накладной / на стойку JA 326	
Габаритные размеры	рис.1	

1. УСТАНОВКА

Возможны два типа установки:

- Настенный (рис. 2 тип А)
- На специальной стойке JA 326 (рис.3).
- Проведите работу, необходимую для подключения электрических соединений.
- В случае установки на стену, установить соответствующие прокладки с использованием подходящих винтов и дюбелей.
- QUICK 1 и QUICK 2 оснащены механическим замком безопасности с ключом, который позволяет пользователю управлять автоматикой либо в помещении, либо на улице, в зависимости где установлена панель. Для управления автоматикой поверните ключ по часовой стрелке. Поворот ключа замыкает контакт микровыключателя при отпускании ключ возвращается в исходное положение. (рис.4).

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

- Подключите необходимые электрические соединения к клеммам микровыключателей (рис.5).
- Микропереключатель В (рис. 5) может работать только при подключении 2 каналов.
- Каждый микропереключатель должен быть использован для отправки одной команды, например: Н.О./ Пуск или Н.З./ Stop

